

COMMO

Инструкция
пользователя



Адаптер питания
со встроенным
смазывающимся
кабелем USB-C
(65 см) и
портами USB-C и
USB-A

COMMO CORE
PLUS 65W

Модель: CWC-A2010

Комплектация

Адаптер питания – 1 шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.

Содержание

Технические характеристики	4	Распределение мощности	11
Правила безопасной эксплуатации	7	Гарантийные обязательства	12
Внешний вид устройства	9	Утилизация и прочая информация	13
Использование устройства	10		

01 Технические характеристики

Назначение: устройство для зарядки аккумуляторов портативных устройств от сети переменного тока.

Характеристики и параметры изделия

Размер изделия: 50 x 35 x 111 мм

Длина встроенного кабеля: 65 см

Вес изделия: 150 г

Условия хранения:

Температура: от -20 до +85 °C

Влажность: от 10 до 90% относительной влажности (без конденсации)

Спецификация

Вход	100–240 В ~, 50–60 Гц, 1,5 А
Кабель USB-C	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 3 А (60 Вт макс.)

Выход USB-C	5 В ~ 3 А, 9 В ~ 3 А, 12 В ~ 3 А, 15 В ~ 3 А, 20 В ~ 3,25 А (65 Вт макс.)
PPS	5–11 В ~ 4,5 А
Выход USB-A	5 В ~ 3 А, 9 В ~ 3 А, 12 В ~ 2,5 А, 20 В ~ 1,5 А (30 Вт макс.)
Протокол быстрой зарядки	SCP: 12 В ~ 2,2 А
Выход USB-C + выход USB-A	5 В ~ 3 А (15 Вт макс.)
Кабель USB-C + выход USB-A	45 Вт + 18 Вт (63 Вт макс.)
Кабель USB-C + выход USB-C + выход USB-A	45 Вт + 15 Вт (60 Вт макс.)

Кабель USB-C + выход USB-C	45 Вт + 20 Вт (65 Вт макс.)
-------------------------------	--------------------------------


Максимальная мощность: 65 Вт (макс.)

02 Правила безопасной эксплуатации

- Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных факторов.
- Используйте адаптер питания только для зарядки совместимых электронных устройств.
- Максимальная температура воздуха во время использования устройства не должна превышать 35 °C.
- Не ставьте на устройство источники открытого огня, например свечи.
- Отключайте устройство от электросети, вынимая адаптер из розетки или отсоединяя кабель.
- Розетка должна быть установлена возле оборудования в доступном месте.
- Не используйте устройство в промышленных, медицинских или производственных целях.


- Не допускайте попадания влаги на устройство и внутрь него.
- Не подвергайте устройство механическим нагрузкам, способным привести к его повреждению.
- Не используйте устройство при видимых повреждениях.
- Не пользуйтесь заведомо неисправным устройством.
- В случае повреждения кабеля или вилки устройство необходимо утилизировать.

03 Внешний вид устройства



- 1 Порт USB-C
- 2 Встроенный кабель USB-C
- 3 Порт USB-A

04 Использование устройства




- 1 Подключите адаптер питания к электрической сети.
- 2 Подключите кабель USB для зарядки вашего устройства к разъёму адаптера питания.

Для быстрой и безопасной зарядки используйте кабель COMMO или оригинальный кабель от вашего устройства.


05 Распределение мощности

Подключение двух устройств одновременно:


- 1 Кабель USB-C + порт USB-C:
45 Вт + 20 Вт (65 Вт макс.)



- 2 Кабель USB-C + порт USB-A:
45 Вт + 18 Вт (63 Вт макс.)



- 3 Порт USB-C + порт USB-A:
5 В — 3 А (15 Вт макс.)



06 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и мер безопасности. По вопросам обслуживания и замены неисправного устройства обращайтесь к продавцу.

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы: 3 года.

07 Утилизация и прочая информация



Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать.

Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого его нужно передать в специализированный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров вы можете найти на сайте comto.ru.

Устройство соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Технические характеристики и параметры устройства, приведённые в настоящей инструкции, – справочные и не могут служить основанием для претензий.

Сделано в Китае.

Изготовитель:
Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед

Адрес: офис 11605, 13 этаж, корпус 1, дом 2,
переулок Наньчжугань, район Дунчэн,
Пекин, Китай

Импортёр/Организация, принимающая
претензии на территории РФ:
ООО «Маркет.Трейд»

Адрес: 121099, Россия, г. Москва,
Новинский б-р, д. 8

info@commo.ru
www.commo.ru





